

Détecteur de mouvement de main dimmable bistable



Dimmable

Détecteur de mouvement de main 12V/24V - KOMOD

Commande sans contact | Tête amovible | Dimmable | Format compact Ø10 x 13 mm.

- Commande de l'éclairage par **simple passage de la main** ;
- **Fonction bistable** : un geste allume l'éclairage, le suivant l'éteint ;
- **Tête de détection amovible et remplaçable** pour simplifier l'installation et la maintenance ;

Compact et sans contact, le détecteur KOMOD permet de **piloter facilement un éclairage LED 12V ou 24V** tout en s'intégrant discrètement dans le mobilier.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Détecteur de mouvement de main sans contact pour éclairage de meuble

Ce **détecteur de mouvement de main** permet de commander l'éclairage d'un meuble, d'un dressing ou d'un placard **sans contact physique**. Un simple passage de la main devant le capteur permet **d'allumer ou d'éteindre les luminaires**, tandis qu'un maintien de la main pendant environ **2 secondes** permet d'effectuer une **variation progressive de l'intensité lumineuse**. Sa distance de détection est de **5 à 8 cm**, ce qui offre une commande intuitive tout en limitant les déclenchements involontaires.

Un format miniature pour une intégration discrète

Avec seulement **10 mm de diamètre et 13 mm de profondeur**, ce détecteur est particulièrement adapté à l'intégration dans les meubles, étagères, cuisines, bibliothèques ou vitrines. Il peut être installé **encastré dans un perçage de 10 x 13 mm** ou posé en surface avec un support adapté. Sa tête de détection est **amovible et remplaçable**, ce qui facilite l'installation et la maintenance sans avoir à démonter l'ensemble du câblage. Le capteur est fourni avec un câble de **2 mètres** et fonctionne en **12V ou 24V DC**, jusqu'à **5A**, soit une charge maximale de **60W en 12V ou 120W en 24V**.

Commande centralisée et installation évolutive

Grâce à sa connexion **3 broches**, ce capteur peut être raccordé directement à une alimentation compatible à **commande centralisée** afin de piloter simultanément plusieurs éclairages LED. Il peut également être associé à une **Mouse Box** ou à un **boîtier de conversion centralisé/indépendant** pour



créer plusieurs zones et adapter le fonctionnement à la configuration du meuble. Il convient à de nombreux éclairages basse tension : **spots LED, rubans LED, réglottes ou éclairages de placard**, avec un fonctionnement progressif permettant un allumage et une extinction plus doux.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	KOM-HAND-BI-DIM-N
Couleurs: Blanc (brillant)	KOM-HAND-BI-DIM-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Puissance max	5A
Puissance max en W (sous 24V)	120
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans