Répartiteur LED - 3 ports Dupont - 3A - KOMOD



Répartiteur 3 ports pour éclairage LED de mobilier
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W

- Permet de raccorder jusqu'à 3 éclairages LED à partir d'une seule alimentation ;
- Connexion rapide grâce aux prises DuPont standard ;
- Câblage simple et sécurisé avec protection contre l'inversion de polarité.

Ce répartiteur 3 voies distribue facilement le courant d'une alimentation vers plusieurs luminaires LED, tout en gardant une installation propre et organisée. Compact, il s'intègre facilement dans les meubles, placards ou cuisines. Il convient au raccordement de spots LED, rubans LED, réglettes et autres éclairages de mobilier compatibles.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Alimentez jusqu'à 3 éclairages LED avec une seule alimentation

Ce répartiteur se place entre **l'alimentation** LED et vos luminaires. Il reçoit le courant de l'alimentation par une seule entrée, puis le distribue de façon égale vers ses 3 sorties. Vous pouvez ainsi éclairer plusieurs zones d'un même meuble, par exemple trois étagères, une penderie et deux niches, ou plusieurs spots sous un meuble haut, sans multiplier les alimentations.

Chaque sortie supporte **jusqu'à 3A**, soit **36W en 12V** et **72W en 24V**. Les 3 éclairages étant branchés en parallèle, ils reçoivent tous la même tension et éclairent de façon homogène. Pensez simplement à choisir une alimentation dont la puissance couvre la consommation totale des luminaires raccordés.

Il est compatible avec de nombreux éclairages de mobilier : spots LED encastrés, réglettes LED, rubans LED souples ou rigides, et éclairages décoratifs.

Un branchement rapide et sans erreur grâce aux connecteurs DuPont

Le répartiteur utilise des **connecteurs DuPont** : il suffit d'emboîter les prises, sans outil, sans dénudage ni soudure. L'installation est rapide et peut être modifiée facilement si vous souhaitez ajouter ou déplacer un éclairage.

Côté alimentation, il est équipé d'un **câble de 1,80m** en section **20 AWG**. Cette longueur laisse de la souplesse pour placer l'alimentation à distance des éclairages, par exemple au fond d'un caisson ou derrière une plinthe.

Pour commander l'éclairage avec un détecteur ou un interrupteur indépendant, placez-le entre l'alimentation et le répartiteur. Il allume et éteint alors les 3 éclairages raccordés en même temps : l'ouverture de la porte d'un placard éclaire par exemple toutes ses étagères d'un seul coup. Vérifiez

simplement que le détecteur supporte la puissance totale des éclairages branchés.

Enfin, les connecteurs disposent d’un détrompeur qui empêche les erreurs de branchement. Il est impossible d’inverser le plus et le moins, ce qui protège vos LED et sécurise l’installation.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	COM-SPT-LED-X3-N
Couleurs: Blanc (brillant)	COM-SPT-LED-X3-W

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max	36-72W
	3A
Largeur (en mm)	34.5 mm
Profondeur (en mm)	38 mm
Hauteur (en mm)	10 mm
Conformité	CE
Garantie	2 ans