Variateur tactile - éclairage indépendant - 3A - KOMOD



IP20 **Dimmable**

Variateur tactile encastrable pour éclairage de meuble
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V

- Une installation encastrée discrète avec un perçage de seulement 17 mm ;
- Un simple contact tactile pour allumer, éteindre et faire varier l'éclairage ;
- Connexion rapide par prises mâle/femelle, en 12V ou 24V.

Ce variateur tactile est spécialement conçu pour commander l'éclairage des meubles, placards, dressings ou vitrines. D'un simple contact, vous allumez, éteignez ou ajustez l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Son format compact de 20 mm de diamètre s'intègre discrètement dans le mobilier, pour une finition propre et soignée.

Informations complémentaires :

Allumez, éteignez et réglez l'intensité d'un simple contact

Ce variateur tactile commande l'éclairage LED grâce à un léger contact sur sa surface suffit. Il permet **d'allumer** et **d'éteindre** la lumière, mais aussi de faire **varier son intensité** pour adapter l'ambiance, par exemple un éclairage puissant pour ranger un dressing, ou plus doux pour mettre une vitrine en valeur.

Grâce à sa **fonction mémoire**, il retient le dernier réglage utilisé. Si vous avez éteint l'éclairage à 80% de son intensité, il se rallumera directement à 80%, sans avoir à le régler de nouveau. Un anneau lumineux bleu s'éclaire au contact, pour repérer facilement l'interrupteur et confirmer chaque commande.

Il fonctionne en **12V** comme en **24V** et supporte **jusqu'à 72W**. Il convient ainsi à l'éclairage des meubles, placards, dressings, vitrines ou étagères.

Un format compact et résistant, pour une intégration soignée

Avec seulement **20mm de diamètre**, ce variateur s'encastre discrètement dans le mobilier. Un perçage de **17mm de diamètre sur 12 mm de profondeur** suffit, ce qui permet de l'installer même dans des panneaux de faible épaisseur. Une fois en place, seule la collerette reste visible, pour une finition propre et élégante.

Il est disponible en deux finitions, noire ou chromée, pour s'accorder avec le style de votre agencement.

Un raccordement simple, en commande indépendante ou centralisée

Le variateur est équipé d'un **câble de 1,50m** avec des prises mâle et femelle, pour un branchement rapide sans dénudage ni soudure. Des étiquettes « TO POWER SUPPLY » (vers l'alimentation) et « TO LIGHT » (vers l'éclairage) sur le câble évitent toute erreur. Deux types d'installation sont possibles :

- **Commande indépendante** : le variateur se place entre l'alimentation LED et le ruban LED. L'entrée, avec une prise mâle, se raccorde à l'alimentation. La sortie, avec une prise femelle, se raccorde à l'éclairage. Il commande alors uniquement les éclairages branchés à sa sortie.
- **Commande centralisée** : branché sur le port de commande d'une alimentation intelligente, il pilote à lui seul toutes les sorties LED de l'installation.

Pour respecter la polarité, repérez le fil marqué d'inscriptions : il correspond au positif (+). Conçu pour un usage en intérieur (IP20), le variateur doit être installé à l'abri de l'humidité et des projections d'eau.

Pour consulter le schéma de branchement complet, retrouvez la **notice d'installation dans l'onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Chrome (brillant)	COM-INT-DIM-ENC-CHR
Couleurs: Noir (brillant)	COM-INT-DIM-ENC-N

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Puissance max	36-72W
	3A
Diamètre (en mm)	20 mm
Hauteur (en mm)	13.2 mm
Diamètre de perçage (en mm)	17.2 mm