


Charge résistive - CHR3W - Yokis



Cette **résistance** en association avec les module YOKIS de la gamme 500 dans les cas suivants:

- Lorsque le nombre de lampes LED connectées est faible (< 16 Watts);
- Lorsque les LED branchées sur un téléviateur ont tendance à scintiller;
- Lorsque la plage de variation ne descend pas assez bas;
- Lorsque le téléviateur (MTV500E) ne varie pas convenablement.

Elle peut aussi servir lorsque des spots LED restent très légèrement allumés ou émettent un flash intermittents alors qu'ils sont hors tension.

Elle se branche directement aux bornes des éclairages (entre le neutre et le retour lampe).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Résistance de charge CHR3W Yokis LED

Lorsque la charge est constituée d'ampoules économiques standard ou LED et que la puissance installée est inférieure à 16W, il faut câbler, en parallèle à l'une des ampoules l'accessoire, cette charge résistive.

La version RADIO du téléviateur (MTV500ER) pilote les LED Dimmables sans avoir besoin de cette charge résistive.

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	20 mm
Largeur (en mm)	5 mm
Poids net (en kg)	0.020 kg
Matière / Finition	Acier laqué
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans