

Détecteur de présence immobile et de mouvement haute fréquence encastrable - Groom GR-19



□

IP54

Détecteur de présence immobile et de mouvement haute fréquence encastrable.

Angle de détection : 360° | Puissance admissible LED : 600W | Indice de protection : IP54 | Garantie : 5 ans

Les plus produit :

- Le capteur de fréquence maintient la lumière allumé même en cas d'immobilité ;
- Une distance de détection allant jusqu'à 9 mètres de diamètre ;
- L'interrupteur crépusculaire vous permet de faire des économies d'énergie.

Ce détecteur de mouvement de nouvelle génération peut également détecter la présence humaine. Même en cas d'immobilité, celui-ci n'éteindra pas la lumière tant qu'il captera une respiration dans sa zone de détection.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Un détecteur de présence immobile et de mouvement avec capteur haute fréquence.

Le **détecteur de mouvement Groom GR-19** combine deux fonctionnalités avancées grâce à son capteur haute fréquence. Il détecte non seulement les mouvements, mais aussi la présence humaine par la respiration. Lorsqu'un **mouvement** sera détecté, la lampe raccordée s'allumera et restera allumée tant que le détecteur captera une présence.

Ce **détecteur de présence** ByLED est capable de repérer les mouvements dans un diamètre de 9 mètres et la présence dans un diamètre de 6 mètres.

Ce détecteur de présence trouvera parfaitement sa place dans les endroits où les déplacements sont minimes comme les bureaux, les salles d'attentes ou les sanitaires. Vous est-il déjà arrivé d'être aux toilettes et de vous retrouver à agiter frénétiquement les bras pour rallumer la lumière ? Avec ce nouveau détecteur de mouvement et de présence, ce genre de situation c'est du passé !

Paramétrage de ce détecteur de mouvement et de présence haute fréquence ByLED.

La durée d'allumage et le seuil de luminosité peuvent être ajustés à l'aide des potentiomètres situés sur la tranche du détecteur. Voici les réglages possibles :

- Le potentiomètre "**TIME**": ce réglage permet d'ajuster la durée d'allumage de la lampe après une détection de mouvement, avec une plage de 10 secondes à 12 minutes. Cela vous permet de définir un réglage adaptée à vos besoins ;

- Le potentiomètre "**LUX**" : ce détecteur haute fréquence est équipé d'un interrupteur crépusculaire permettant de définir le seuil de luminosité ambiante à partir duquel vos lampes s'allumeront. Ce réglage permet d'économiser de l'énergie en évitant d'allumer les lumières en pleine journée. Voici le détail des différents seuils de luminosité :

- Sur la position "soleil" * la lampe s'allumera de jour et de nuit ;
- Sur la position "300", la lampe s'allumera le jour lorsque le temps est sombre et la nuit ;
- Sur la position "30", la lampe s'allumera à l'aurore, au crépuscule et la nuit ;
- Sur la position "3", la lampe s'allumera uniquement de nuit.

Pour plus de détails, consultez la notice incluse dans l'emballage ou dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP54
Puissance max	600W (LED) / 1200W (incandescence)
Diamètre (en mm)	76 mm
Profondeur (en mm)	60 mm
Hauteur (en mm)	66 mm
Diamètre d'encastrement	63 à 66
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Commutation	par relais
Profondeur d'encastrement	65 mm
Portée de la détection	jusqu'à 4,5m sur 360°
Détecteur de présence - caractéristiques	Durée (10 sec. à 12 min.) / Sensibilité (1 à 8m) / Niveau d'obscurité (3 - 2000 lux)
Couleur	Blanc
Angle de détection (en degré)	360°
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025