

## Connecteur d'alimentation pour ruban LED mono IP20/IP65 10mm sans soudure "ClipX"



**IP20 ou IP65 (suivant modèle)**

**Connecteur d'alimentation sans soudure pour ruban LED mono IP20 et IP65 de 10mm de large**

Courant maximum : 3.5A | IP20 et IP65 | Dimensions : 162 x 11,5 x 3 mm | Pour ruban LED monocouleur

- Compatible avec les rubans LED classique, COB et COB Performance de 10 mm de large ;
- Connexion à clip rapide et sans soudure avec câble de 15 cm ;
- Assure la liaison entre un ruban LED non câblé et l'alimentation.

Besoin d'un autre type de connecteur ? Découvrez également toute notre [gamme de connecteurs et jonctions pour rubans LED](#).

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Une connexion simple et efficace avec le ClipX

Le **connecteur d'alimentation ClipX 10 mm** permet de raccorder facilement vos rubans LED à une alimentation grâce à ses 15 cm de câble. L'installation s'effectue rapidement grâce au **système à clip**, sans soudure, en utilisant une pince pour garantir un verrouillage efficace

De plus ce connecteur est compatible avec l'ensemble des rubans LED **monocouleur de 10 mm**, qu'il s'agisse de **modèles de ruban LED classiques, ruban COB ou ruban COB Performance, en IP20 comme en IP65**.

Retrouvez toute notre [gamme de rubans LED en cliquant ici](#) ou retrouvez une sélection de rubans LED compatibles en bas de cette page.

#### Instructions d'installation du connecteur d'alimentation mono 10mm

L'installation est simple et immédiate :

1. Coupez l'alimentation électrique avant toute manipulation ;
2. Insérez le ruban LED dans le connecteur jusqu'en butée, en veillant à respecter la polarité (+ / -) ;
3. Appuyez fermement à l'aide d'une pince pour que les deux conducteurs métalliques percent la partie cuivrée apparente du ruban LED ;
4. Raccordez ensuite les câbles du connecteur à l'alimentation.

Un schéma explicatif est disponible dans les photos du produit pour vous guider pas à pas.



**Notes importantes :** Ne pas dépasser **3.5A**, soit **42W en 12V** ou **84W en 24V**.

Si vous avez besoin de plus de puissance, notre atelier peut réaliser la soudure du câblage pour vous. N'hésitez pas à nous contacter via le chat en bas à droite de votre écran, **par mail ou par téléphone** pour toute prestation sur mesure.

Besoin d'une jonction pour ruban LED étanche IP68 ? Optez pour les connectiques **Hippo**.

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Protection             | IP20 ou IP65 (suivant modèle) |
| Puissance max                    | 3.5A                          |
| Puissance max en W (sous 24V)    | 84W                           |
| Largeur de ruban maximum (en mm) | 10                            |
| Hauteur de ruban maximum (en mm) | 2                             |
| Longueur (en mm)                 | 161.5 mm                      |
| Largeur (en mm)                  | 11.5 mm                       |
| Hauteur (en mm)                  | 3 mm                          |
| Pour couleurs de ruban           | 1 couleur (monochrome)        |
| Densité maximale de LED/mètre    | 528                           |
| Garantie                         | 2 ans                         |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

*Dernière mise-à-jour: 04 mars 2026*