

## Détecteur de mouvement de main bistable



**Non dimmable**

### Détecteur de mouvement de main 12V/24V - KOMOD

Commande sans contact | Tête amovible | Non dimmable | Format compact  
Ø10 mm × 13 mm.

- Allumage et extinction par **simple passage de la main** ;
- **Fonction bistable** : l'état de l'éclairage reste mémorisé jusqu'à la détection suivante ;
- **Tête de capteur amovible et remplaçable** pour faciliter l'installation et la maintenance ;

Grâce à son fonctionnement sans contact et à son format miniature, ce détecteur KOMOD permet de commander facilement un éclairage de meuble, placard ou dressing tout en restant quasiment invisible une fois installé.

Garantie : 2 ans.



### Informations complémentaires :

#### Détecteur de mouvement de main sans contact pour éclairage de meuble

Ce **détecteur de mouvement de main** permet de commander l'éclairage d'un meuble, d'un dressing ou d'un placard **sans contact physique**. Un simple passage de la main devant le capteur permet **d'allumer ou d'éteindre les luminaires**. Sa distance de détection est de **5 à 8 cm**, ce qui offre une commande intuitive tout en limitant les déclenchements involontaires.

#### Un format miniature pour une intégration discrète

Avec seulement **10 mm de diamètre et 13 mm de profondeur**, ce capteur est particulièrement adapté à l'intégration dans les meubles, étagères, cuisines, bibliothèques ou vitrines. Il peut être installé **encastré dans un perçage de 10 × 13 mm** ou posé en surface avec un support adapté. Sa tête de détection est **amovible et remplaçable**, ce qui facilite l'installation et la maintenance sans avoir à démonter l'ensemble du câblage. Le capteur est fourni avec un câble de **2 mètres** et fonctionne en **12V ou 24V DC**, jusqu'à **5A**, soit une charge maximale de **60W en 12V ou 120W en 24V**.

#### Commande centralisée et installation évolutive

Grâce à sa connexion **3 broches**, ce détecteur peut être raccordé directement à une alimentation KOMOD afin de piloter simultanément plusieurs éclairages LED. Il peut également être associé à un **multiplexeur ou à un splitter** pour créer plusieurs zones et adapter le fonctionnement à la configuration du meuble. Il convient à de nombreux éclairages basse tension : **spots LED, rubans LED, réglettes ou éclairages de placard**, avec un fonctionnement



progressif permettant un allumage et une extinction plus doux.

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                    | Référence     |
|----------------------------|---------------|
| Couleurs: Noir (brillant)  | KOM-HAND-BI-N |
| Couleurs: Blanc (brillant) | KOM-HAND-BI-W |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tension                            | 12V DC / 24V DC         |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable            |
| Puissance max                      | 5A                      |
| Puissance max en W (sous 24V)      | 120                     |
| Diamètre (en mm)                   | 10 mm                   |
| Hauteur (en mm)                    | 13 mm                   |
| Conformité                         | CE                      |
| Matière / Finition                 | Plastique PA66 / cuivre |
| Garantie                           | 2 ans                   |