

# Détecteur à double fonction ( porte/mouvement ) encastrable

## Interrupteur à capteur infrarouge encastrable double fonction

Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Montage encastré ou en applique



- Il fonctionne en détection d'ouverture de porte ou par mouvement de la main ;
- Commutation simple entre détection de porte et balayage manuel ;
- Format compact adapté aux installations discrètes dans les meubles.

Compatible avec les installations **12V et 24V**, il convient parfaitement aux rubans LED, profilés, éclairages sous meuble, placards, dressings et autres solutions d'agencement. Son format compact permet une **intégration encastrée propre et discrète**.

Garantie : 2 ans.



## Informations complémentaires :

### Double détection : porte ou mouvement de la main

Cet interrupteur à capteur infrarouge permet de basculer facilement entre **deux modes de fonctionnement** grâce à un bouton intégré. En mode détection de porte, la lumière s'allume à l'ouverture et s'éteint à la fermeture. En mode gestuel, un mouvement bref de la main permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage, tandis qu'un geste prolongé permet de **faire varier l'intensité lumineuse**. Sa portée de détection est de **5 à 8 cm**.

### Installation discrète et compatible 12V / 24V

Compatible avec les systèmes d'éclairage LED **12V et 24V**, ce capteur peut être installé **en saillie ou encastré**. Sa tête de détection ne nécessite qu'un perçage de **8 mm**, ce qui permet de conserver une installation discrète dans un meuble, un placard ou un dressing. Disponible en **noir et blanc**, il s'intègre facilement à différents aménagements. La tête de détection est séparée du boîtier de commande pour faciliter son positionnement et le passage des câbles.

### Commande individuelle ou centralisée des éclairages

Le capteur peut être utilisé pour commander **indépendamment un luminaire ou une zone d'éclairage**, afin de créer plusieurs commandes séparées dans une même installation. Avec les câbles adaptateurs compatibles, il peut également être intégré à un **système de commande centralisée**, permettant à un seul capteur de piloter plusieurs éclairages simultanément. Cette configuration facilite la gestion de plusieurs points lumineux dans les meubles, cuisines, dressings ou autres projets d'agencement.

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                    | Référence           |
|----------------------------|---------------------|
| Couleurs: Noir (brillant)  | COM-DOOR/HAND-ENC-N |
| Couleurs: Blanc (brillant) | COM-DOOR/HAND-ENC-W |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                  |         |
|------------------|---------|
| Puissance max    | 36-72W  |
|                  | 3A      |
| Diamètre (en mm) | 10 mm   |
| Hauteur (en mm)  | 13.8 mm |
| Conformité       | CE      |
| Garantie         | 2 ans   |