Détecteur d'ouverture de porte - éclairage indépendant - 3A - KOMOD



Détecteur d'ouverture de porte
Courant max par sorties : 3A | Puissance : 36-72W | Tension : 12/24V

- Allumage automatique à l’ouverture de la porte, extinction dès la fermeture ;
- Boîtier compact fixé en applique ;
- Connexion rapide par prises mâle/femelle.

Ce détecteur d’ouverture de porte automatise l’éclairage de vos placards, armoires et meubles de cuisine. La lumière s’allume dès que la porte s’ouvre et s’éteint à sa fermeture, pour un éclairage pratique sans consommation inutile. Son boîtier compact se fixe simplement en applique pour une installation propre et discrète.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage qui s’allume automatiquement à l’ouverture de vos portes

Ce détecteur d’ouverture de porte allume l’éclairage LED dès que la porte s’ouvre, et l’éteint dès qu’elle se referme. Vous n’avez plus besoin de chercher un interrupteur : la lumière suit simplement l’utilisation du meuble. L’éclairage ne reste jamais allumé inutilement, ce qui limite la consommation au quotidien.

Le capteur réagit à une distance de 5 à 8 cm entre le boîtier et la porte, ce qui laisse une bonne marge lors de la pose. Il fonctionne en 12V comme en 24V et supporte jusqu’à 60W. Il convient ainsi aussi bien à l’éclairage d’un petit placard qu’à celui d’une armoire ou d’un meuble de cuisine.

De plus, avec ses dimensions réduites de 30 x 24 x 9 mm, le détecteur reste discret une fois installé. Il se fixe en applique à l’aide de deux vis, directement sous le dessus du meuble ou sur un montant, au plus près de la porte.

Un raccordement rapide entre l’alimentation et le ruban LED

Le détecteur se place entre l’alimentation LED et l’éclairage. Il est équipé de prises mâle et femelle qui permettent un branchement rapide, sans dénudage ni soudure :

- **l’entrée, avec une prise mâle**, se raccorde à la sortie de l’alimentation LED ;
- **la sortie, avec une prise femelle**, se raccorde au ruban ou au luminaire LED.

Conçu pour un usage en intérieur (IP20), il doit être installé à l’abri de l’humidité et des projections d’eau. Il s’entretient simplement avec un chiffon

sec, sans produit d’entretien agressif.

Pour consulter le schéma de branchement complet, retrouvez la **notice d’installation dans l’onglet « Téléchargement »**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	COM-DOOR-APL-N
Couleurs: Blanc (brillant)	COM-DOOR-APL-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Puissance max	36-72W
	3A
Largeur (en mm)	24 mm
Profondeur (en mm)	30 mm
Hauteur (en mm)	9 mm
Conformité	CE
Garantie	2 ans