

Détecteur ouverture porte et tiroir encastrable pour ruban LED



Cet **interrupteur sans contact pour ruban LED** permet de **déetecter l'ouverture d'une porte ou d'un tiroir**.

Idéal pour **déclencher automatiquement l'allumage du ruban LED** d'un placard à l'ouverture de la porte.

- Compatible avec les **rubans LED mono**
- Branchement simplifié
- Montage encastré ou en applique

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Interrupteur automatique encastrable pour ruban LED

Montage: en **encastrement** (discretion) ou en **applique** avec la patte fournie (facilité d'installation).

Branchement très simple: l'interrupteur s'installe entre le transformateur et le ruban LED grâce à son double câble (entrée / sortie) de 1 mètre chacun.

Détection à 10cm maximum. La lumière s'allume quand la porte ou le tiroir s'ouvre, et vice versa.

Taille du détecteur : 15 x 54 mm

Diamètre d'encastrement 14 mm

Largeur accessoire pour installation en applique 45 mm

Domaines d'utilisation :

- **Habitat:** buanderie, dressing, cuisine, salle de bain, séjour, pièces de vie, couloir, hall, WC, ...

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max en W (sous 24V)	96
Longueur (en mm)	54 mm
Diamètre (en mm)	15 mm
Diamètre d'encastrement	14
Matière / Finition	PVC
Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Connexions	par câble
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025