

Mini contrôleur Dimmer et CCT 12A - 12/24V DC - 2.4GHz - MiBoxer FUT035S+ / SR2



12V

Mini contrôleur d'éclairage LED 2 en 1 - MiBoxer SR2 (remplace le FUT035S+)

Mono couleur | CCT | Entrée 12V ou 24V | 12A maximum | 288 Watts maximum sous 24V.

- Variez la luminosité et la température de couleur de vos éclairages LED ;
- Entrée pour connecter un bouton poussoir ;
- Portée de contrôle jusqu'à 30 mètres avec [une télécommande MiBoxer](#).

Ce contrôleur d'éclairage LED 12V et 24V "MiBoxer SR2" permet de piloter un éclairage LED monochrome ou CCT. Pour une installation plus rapide, retrouvez le modèle équivalent "E2-RF" équipé de borniers à leviers, pour un câblage sans outils !

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :


Contrôlez vos éclairages LED mono et CCT avec le MiBoxer SR2 !

Le contrôleur MiBoxer SR2 a été conçu pour piloter vos **éclairages LED 12V ou 24V monochrome ou CCT**. Il permet un **réglage précis de la luminosité et de la température de couleur**, avec une **variation fluide et sans scintillement**. Le pilotage de votre éclairage LED peut s'effectuer via un **bouton poussoir** et/ou une **télécommande sans-fil MiBoxer**.

Utilisation du bouton poussoir : une pression rapide pour allumer/éteindre et une pression longue pour augmenter/diminuer la luminosité. Le **bouton poussoir** se connecte sur la zone **DIMMING** du contrôleur, à l'aide des borniers **GND** et **PUSH**.

Le contrôleur SR2 doit être configuré avec le **mode d'éclairage** adapté au type de ruban LED installé, il suffit **d'appuyer plusieurs fois sur le bouton "SET" du contrôleur MiBoxer** pour basculer d'un mode à l'autre :

- **Voyant rouge** : mode éclairage **LED mono**, il permet l'allumage et l'extinction de l'éclairage ainsi que la **variation de luminosité** ;
- **Voyant vert** : mode éclairage **LED CCT**, il offre en plus de la variation de luminosité, le **réglage de la température de couleur**, allant du **blanc chaud au blanc pur** (nécessite un éclairage LED CCT).



Procédure d'appairage avec une télécommande sans fil MiBoxer

Pour utiliser une télécommande sans fil MiBoxer, il est nécessaire de procéder à l'association entre le contrôleur SR2 et la télécommande MiBoxer :

- Appuyez brièvement sur le **bouton « SET »** du contrôleur ;
- dans les 3 secondes suivantes, **appuyez 3 fois** sur le **bouton "I"** ou **"ON"** ou **"SET"** de votre télécommande MiBoxer ;
- La liaison est confirmée lorsque votre éclairage LED clignote **3 fois lentement**.

La dissociation s'effectue en appuyant brièvement sur le **bouton « SET »** du contrôleur, puis en appuyant **5 fois en 3 secondes** sur le **bouton "I"** ou **"ON"** ou **"SET"** de la télécommande MiBoxer.

Chaque contrôleur peut être connecté avec jusqu'à douze télécommandes différentes. Vous pouvez piloter avec une télécommande, autant de **contrôleurs** que vous le désirez.

Pour plus d'informations vous pouvez vous référer à la notice d'utilisation qui se trouve dans l'onglet "téléchargement" de cette fiche produit.

Si vous souhaitez encore plus de confort, choisissez le **contrôleur Wi-Fi MiBoxer WL5** qui permet d'automatiser et de piloter votre éclairage depuis un smartphone, un assistant Google home ou Amazon Alexa.

Tutoriel vidéo d'appairage entre un contrôleur et une télécommande MiBoxer

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance max en W (sous 24V)	288atts (12A)
Longueur (en mm)	75 mm
Largeur (en mm)	36 mm
Hauteur (en mm)	17 mm
Matière / Finition	PVC
Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Alimentation électrique	12V / 24VDC (par le transformateur)
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 ou 2 couleurs (monochrome, Blancs chaud & pur)
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans