

## Interrupteur sensitif pour miroir


Cet **interrupteur sensitif pour ruban LED** permet de **déclencher l'allumage du ruban dès que votre doigt touche le miroir**.



Idéal pour **déclencher automatiquement l'allumage du ruban LED** d'un miroir façon "touch and light".

- Compatible avec les **rubans LED monochrome**
- Branchement simplifié
- Se place au dos du miroir

Garantie : 3 ans.



Enlever le «chrome» de la surface du miroir pour faire une forme de rond.

### Informations complémentaires :

#### Interrupteur sensitif de miroir pour ruban LED

Montage au dos du miroir (en effaçant la pellicule mate de manière circulaire, au dos de ce dernier) pour une détection face avant.

**Branchement très simple:** l'interrupteur s'installe entre le transformateur et le ruban LED. Il est fourni avec 2 câbles (entrée / sortie) de 1 mètre chacun.

Dimensions : 26 x 28 x 7mm

Appui rapide = On / Off

Appui long = Dimmable

Longueur du câble : 1m

#### Idées de placement :

- **Miroir:** salle de bain, entrée, chambre...

## CARACTÉRISTIQUES :

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Puissance max en W (sous 24V) | 96                     |
| Longueur (en mm)              | 28 mm                  |
| Largeur (en mm)               | 26 mm                  |
| Hauteur (en mm)               | 7 mm                   |
| Matière / Finition            | PVC                    |
| Tension (entrée - sortie)     | 12/24 V DC             |
| Connexions                    | par câble              |
| Pour couleurs de ruban        | 1 couleur (monochrome) |
| Garantie                      | 3 ans                  |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 09 décembre 2025