

## Projecteur LED ultra plat 3CCT - 20W - 230V - Gris - BOXER 20


**20 W****IP65****90°****Non dimmable****Classe E**

**Mini projecteur LED "Boxer" 20W 3CCT 230V.** Finition en aluminium gris. Dimensions : 142mm x 25mm x 110mm | IP65 : extérieur | Efficacité de 100 lm/W | Angle de diffusion 90 °.

- - Ajustez facilement la lumière en blanc chaud, blanc jour ou blanc pur ;
  - Design esthétique et discret ;
  - Simple d'installation, il est fourni avec un connecteur étanche.

Ce mini projecteur LED Boxer 20W est idéal pour illuminer vos espaces intérieurs et extérieurs, par exemple pour sécuriser les abords de votre maison. Découvrez notre gamme de projecteurs d'extérieur en cliquant ici.

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

#### Un projecteur LED 3CCT pour ne plus choisir entre les différentes teintes de lumière !

Ce projecteur LED est principalement conçu pour vos espaces extérieurs tels que les terrasses, allées ou façades. Avec 20W de consommation électrique, il offre une puissance lumineuse équivalente à un projecteur halogène de 160W, tout en consommant **8 fois moins d'électricité**.

La fonction **3CCT** permet d'ajuster la teinte de la lumière de votre projecteur LED pour correspondre au mieux avec votre besoin. Grâce au bouton situé au dos du projecteur, il est possible de choisir entre trois teintes de lumière :

- **Blanc chaud** : pour une ambiance conviviale, calme et légèrement vintage ;
- **Blanc jour** : pour un usage général, semblable à la lumière naturelle en journée ;
- **Blanc pur** : pour une ambiance dynamique, parfait pour les espaces modernes.

Avec une durée de vie de 50000 heures et une **protection IP65**, ce projecteur LED extérieur est conçu pour résister aux intempéries et à la corrosion. Il peut également être installé sur un piquet (vendu séparément [en cliquant ici](#)) pour en faire un éclairage de jardin.

Nous proposons également ce projecteur LED en version [10W](#), [30W](#), [50W](#) ou [100W](#).

Vous recherchez un projecteur LED avec détecteur de mouvement ? Retrouvez toute notre gamme de projecteurs extérieurs [en cliquant ici](#).



## Comment installer votre projecteur LED extérieur 20W ?

Pour une installation en toute sécurité, suivez ces étapes :

1. Coupez le courant ;
2. Fixez le projecteur LED sur une paroi avec au moins deux vis en utilisant les empreintes de vissages prévues ;
3. Raccordez la lumière à votre installation électrique grâce au [connecteur de jonction étanche 3 pôles](#) fourni ;
4. Remettez le courant ;
5. Profitez de votre installation.

### Contenu du colis :

- Un projecteur LED 20W Boxer ;
- Un connecteur de jonction étanche 3 pôles.

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	90°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc	2037 lm
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	86
Longueur (en mm)	142 mm
Largeur (en mm)	25 mm
Hauteur (en mm)	110 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Détecteur de présence	Non
Garantie	3 ans