

Interrupteur tactile dimmable bistable



Dimmable

Interrupteur tactile dimmable bistable - KOMOD

Commande tactile | Dimmable | Capteur ultra-compact Ø10 × 13 mm.

- **Allumage / extinction par simple contact ;**
- **Variation de l'intensité lumineuse** par appui prolongé ;
- **Fonctionnement bistable** avec mémorisation du dernier état ;
- **Voyant LED bleu intégré**, désactivable par un appui d'environ 3 secondes lorsque l'éclairage est éteint ;
- **Tête de détection amovible et remplaçable** pour faciliter l'installation et la maintenance.

Compatible avec les éclairages LED et accessoires de la gamme **KOMOD**, cet interrupteur permet de d'ajuster l'éclairage de plusieurs luminaires tout en conservant une installation discrète grâce à son format miniature.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Interrupteur tactile miniature pour éclairage de meuble

L'interrupteur tactile permet de commander facilement un éclairage LED par simple contact. Une pression courte permet **d'allumer ou d'éteindre la lumière**, tandis qu'un appui prolongé active une **variation continue de l'intensité lumineuse**. Compatible avec les installations **12V et 24V DC**, il supporte jusqu'à **5A**, soit une charge maximale annoncée de **60W en 12V ou 120W en 24V**. Son voyant bleu facilite son repérage lorsque l'éclairage est éteint et peut être désactivé par un appui prolongé.

Format ultra-compact et installation discrète

Avec une tête de seulement **Ø10 mm et 13 mm de profondeur**, ce capteur s'intègre très discrètement dans un meuble, une étagère, un dressing ou une vitrine. Il peut être installé **encastré** dans un perçage adapté ou **en saillie à l'aide d'un support**. Sa conception avec **tête de capteur amovible et remplaçable** facilite l'installation, la maintenance et le remplacement sans avoir à refaire le câblage. Il est fourni avec un câble de **2 mètres**, offrant davantage de liberté pour positionner le point de commande.

Commande centralisée ou indépendante avec la gamme KOMOD

Grâce à sa connexion **3 broches**, le capteur peut être utilisé avec une alimentation KOMOD compatible pour **piloter simultanément plusieurs éclairages LED** depuis un seul point tactile. Il peut également être associé à un **multiplexeur ou à un splitter** afin de créer plusieurs zones et commander certains luminaires séparément. Cette configuration permet



d'adapter facilement l'installation à des meubles complexes comprenant plusieurs spots, rubans LED ou éclairages de compartiments.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Couleurs: Noir (brillant)	KOM-TOUCH-BI-DIM-N
Couleurs: Blanc (brillant)	KOM-TOUCH-BI-DIM-W

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC / 24V DC
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Puissance max	5A
Diamètre (en mm)	10 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Conformité	CE
Matière / Finition	Plastique PA66 / cuivre
Garantie	2 ans